085506-TF-V01-FR

XP95 CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE À 1 CANAL
- Art. 085506 -

FICHE TECHNIQUE

- Doit toujours être utilisé en combinaison avec les détecteurs à sécurité intrinsèque XP95
- Le convertisseur de protocole à 1 canal XP95 est installée dans la zone sans danger pour assurer l'intégrité de la communication entre le circuit en boucle XP95 et les détecteurs à sécurité intrinsèque XP95 connectés
- Tension d'alimentation : 19 – 28Vdc
- Câblage : à 2 fils, dépendant de polarité

CONVIENT POUR : | MD2400L | MD2400 |

CERTIFICAT EN54-13 : MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

DESCRIPTION

Le convertisseur de protocole à 1 canal XP95 est compatible avec l'E.C.S. MD2400L et l'E.C.S. MD2400 et assure la conversion de protocole entre le circuit en boucle XP95 standard et les détecteurs d'incendie à sécurité intrinsèque XP95 dans la zone dangereuse.

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions (H x L x P)	92,5 x 110 x 20mm
Poids	100 grammes
Tension de sortie vers barrière Zener	16,5 à 19Vdc
Courant d'entrée	1mA
Courant de sortie vers barrière Zener	0,2 à 30mA
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Humidité relative	10% à 95% RH (sans condensation ou formation de glace)

Des modifications peuvent être apportées sans préavis

Limotec bv
Bosstraat 21, B-8570 Vichte
www.limotec.be