

OSID – ONTVANGER 7° MET STANDAARD ZENDER 24VDC

TECHNISCHE FICHE



- Bereik zonder IP66 behuizing: 30 tot 150 meter
- Voedingsspanning: 20 – 30Vdc (nominaal 24Vdc)
- Gevoeligheid instelbaar op 20%, 35% of 50% verduistering van de lichtstraal
- Verbruik ontvanger: 8mA@24Vdc
- Verbruik zender: 350µA@24Vdc



GESCHIKT VOOR: | MD2400SA | MD2400L | MD2400 |



EN54-13 CERTIFICAAT : MD2400/MD2400L: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De OSID lineaire detector is een rookdetector voor lange afstanden die is samengesteld uit een optische beeldsensor met een horizontaal bereik van 7° en maximum 1 zender per ontvanger.

Omdat de OSID lineaire rookdetector zowel ultraviolet als infrarood licht gebruikt, kan hij onderscheid maken tussen grotere en kleinere partikels, waardoor de kans op ongewenste alarmmeldingen door stof of door volledige verduistering van de straal tussen zender en ontvanger tot een minimum wordt beperkt.

Dankzij het brede horizontaal bereik van de optische beeldsensor kan deze bewegingen van gebouwen compenseren zonder gebruik te maken van mechanische elementen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (H x B x D)	130 x 208 x 96 mm
Aanpassing hoek	Horizontaal: ± 60° - Verticaal: ± 15°
Uit hoek instelling	Maximum ± 2°
Alarmcontact	1 spanningsloos wisselcontact 2A/30Vdc
Foutcontact	1 spanningsloos wisselcontact 2A/30Vdc
IP klasse	IP44 voor behuizing van het elektronisch gedeelte IP66 voor behuizing van het optisch gedeelte
Werkings temperatuur	-10°C tot +55°C
Relatieve vochtigheid	0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)

ARTIKELS

OS-I10	OSID – ontvanger met 7° openingshoek – 24Vdc
OS-I10-XP	OSID – ontvanger met 7° openingshoek inclusief XP95 enkelvoudige leesmodule in behuizing
OS-ESPW	OSID – standaard zender 24Vdc

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden