

C.I.E. MD2400L INCLUSIEF PRINT “RS485 STERBEKABELING I/O BUS”

TECHNISCHE FICHE



- C.I.E. inclusief print om consoles, herhaalborden en/of relaiskaarten aan te sluiten
- Capaciteit: 1, 2 of 3 circuits in lusvorm met maximum 126 adressen per circuit
- Afmetingen (H x B x D): 655 x 410 x 140mm
- Uitgerust met een 7” kleuren aanraakscherm
- Ingebouwde voeding: 27V 1A+0,6A
- Batterijen (niet inbegrepen): 2x 12V 12Ah – Genesis



EN54-13 CERTIFICAAT : MD2400: B-9072-FD-954

BESCHRIJVING

De C.I.E. MD2400L, analoog, adresseerbare centrale voor branddetectie en brandwaarschuwing in gebouwen, is overeenkomstig de Europese Normen EN54-2:1997/A1:2006 en EN54-4:1997/A1:2002/A2:2006 opgebouwd.

De C.I.E. MD2400SA heeft een maximale capaciteit van 3 circuits in lusvorm. Op elk circuit kunnen maximum 126 adresseerbare componenten worden aangesloten. De programmatie van de C.I.E. gebeurt door middel van de MD2400 configuratiesoftware met licentie.

De RS485 I/O bus in combinatie met de print “MD2400L – RS485 sterbekabeling I/O bus” laat toe om de C.I.E. MD2400L met bijkomende bedieningsconsoles, herhaalborden en/of relaiskaarten uit te breiden.

De C.I.E. MD2400SA is uitgerust met 10 relais, waarvan 2 beveiligde uitgangen, 1 Fail-safe relais voor “Algemene storing”, 1 relais voor “Voedingsfout” en 6 programmeerbare relais met spanningsloos wisselcontact.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen	Kunststof behuizing
Kleur	RAL7035
IP klasse	IP65
Netvoeding	230Vac 50Hz
Communicatiebussen	• RS485 bus (XP95 netkaarten) • RS485 I/O bus • RS232 bus (verbinding met PC) • RS485 EAM bus (koppeling met grafische software)
Verbruik in rust	225mA met 1 XP95 netkaart
Verbruik in alarm	419mA met 1 XP95 netkaart
Maximum verbruik in rust (Imax A)	500mA@27Vdc
Maximum verbruik in alarm (Imax B)	1A@27Vdc
Maximum belasting beveiligde uitgangen	15 ROSHNI RoLP sirenes per uitgang

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd worden