



## REACH – MULTISENSOR DETECTOR MET STANDAARD SOKKEL - Art. RW1000-700 -

### TECHNISCHE FICHE



- Draadloze adresseerbare multisensor detector
- Uitgerust met een optische rooksensor met twee kamers en een A1R warmtedetector.
- Levensduur batterij: 10 jaar bij normaal gebruik
- Productgarantie: 5 jaar
- Afmetingen (Ø x H): 110 x 70mm
- Gewicht: 190 gram
- IP klasse: IP40
- Werkingstemperatuur: -10°C tot +55°C
- Relatieve vochtigheid: maximum 95% RH (zonder condensatie of ijsvorming)



GESCHIKT VOOR: | MD2400L | MD2400 |

### BESCHRIJVING

De draadloze REACH brandmelders zijn compatibel met de C.I.E. MD2400L en de C.I.E. MD2400.

De REACH multisensor detector is een draadloze, adresseerbare multisensor detector met dubbele optische detectie en warmtedetectie, die beide technologieën combineert voor betere prestaties en een hoge mate van uitsluiting van valse alarmen. Hij is uitgerust met een 360° LED-indicator die rood of groen oplicht om de status van de detector weer te geven.

De draadloze REACH brandmelders krijgen automatisch een soft-adres bij het koppelen met de loop-interface. Dit soft-adres kan handmatig worden gewijzigd.

Draadloze REACH brandmelders maken gebruik van 'radiofrequente' draadloze communicatie om met de loop-interface verbinding te maken.